

## M 92A

<b>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK</b>	
kijelző	3,5 digit
mért adat rögzítése	
automatikus kikapcsolás	
elem állapotának kijelzése	✓
automatikus polaritás-kijelzés	✓
méréshatár túllépésének kijelz.	✓
automatikus méréshatárváltás	
relatív mérés	
túlterhelésvédelem	✓
számítógépes kapcsolat	
méretek (mm)	165 x 85 x 32
súly (g)	250
<b>AC FESZÜLTÉSÉG</b>	
méréshatár	750 V
pontosság	0,8 %
<b>DC FESZÜLTÉSÉG</b>	
méréshatár	1000 V
pontosság	0,5 %
<b>AC ÁRAM</b>	
méréshatár	10 / 20 A max
pontosság	2 %
<b>DC ÁRAM</b>	
méréshatár	10 / 20 A max
pontosság	1,2 %

<b>ELLENÁLLÁS</b>	
méréshatár	20 MΩ
pontosság	0,8 %
<b>KAPACITÁS</b>	
méréshatár	
pontosság	
<b>FREKVENCIA</b>	
méréshatár	
pontosság	
<b>HŐMÉRSÉKLET</b>	
méréshatár	
pontosság	
<b>PÁRATARTALOM</b>	
méréshatár	
pontosság	
<b>HANGNYOMÁS</b>	
méréshatár	
pontosság	
<b>FÉNYERŐSSÉG</b>	
méréshatár	
pontosság	
<b>KITÖLTÉSI TÉNYEZŐ</b>	
<b>ELEMTESZTER</b>	
<b>DIÓDA</b>	✓
<b>TRANZISZTOR</b>	✓
<b>SZAKADÁSVIZSGÁLAT</b>	✓