

MAS 830B

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
kijelző	3,5 digit
mért adat rögzítése	✓
automatikus kikapcsolás	
elem állapotának kijelzése	✓
automatikus polaritás-kijelzés	✓
méréshatár túllépésének kijelz.	✓
automatikus méréshatárváltás	
relatív mérés	
túlterhelésvédelem	✓
számítógépes kapcsolat	
méretek (mm)	138 x 69 x 31
súly (g)	160
AC FESZÜLTÉSÉG	
méréshatár	600 V
pontosság	1,2 %
DC FESZÜLTÉSÉG	
méréshatár	600 V
pontosság	0,5 %
AC ÁRAM	
méréshatár	
pontosság	
DC ÁRAM	
méréshatár	10 A
pontosság	1,5 %

ELLENÁLLÁS	
méréshatár	2 MΩ
pontosság	0,8 %
KAPACITÁS	
méréshatár	
pontosság	
FREKVENCIA	
méréshatár	
pontosság	
HŐMÉRSÉKLET	
méréshatár	
pontosság	
PÁRATARTALOM	
méréshatár	
pontosság	
HANGNYOMÁS	
méréshatár	
pontosság	
FÉNYERŐSSÉG	
méréshatár	
pontosság	
KITÖLTÉSI TÉNYEZŐ	
ELEMESZTER	
DIÓDA	✓
TRANZISZTOR	✓
SZAKADÁSVIZSGÁLAT	✓